## BUSE

## ${\tt MODEL} \ \textbf{CineMate}^{\circledR} \ \textbf{1SR} \ \textbf{digital home theater speaker system}$

別 デジタルホームシアタースピーカーシステム 種

仕 様

音 声 入 カ 端 子:テレビ入力:アナログ、光デジタル、同軸デジタル

AUX1:光デジタル AUX2:同軸デジタル

デジタル音声入力対応 : Dolby Digital / dtsDigital Surround / MPEG-2 AAC / Linear PCMフォーマット

電 圧:スピーカーアレイ:AC100V(50/60 Hz) 源

アクースティマスモジュール: AC100V (50/60 Hz)

法:スピーカーアレイ:935(W) x 61(H) x 124(D)mm 4

アクースティマスモジュール:193(W)x 282(H)x 373(D)mm

量:スピーカーアレイ:3.5kg

アクースティマスモジュール: 6.3kg

品:ユニバーサルリモコン×1、リモコン用単三アルカリ乾電池×2、ADAPTiQ調整用ヘッドセット型 付


マイク×1、ステレオ音声ケーブル×1、光デジタルケーブル×2、同軸デジタルケーブル×1、 アクースティマスモジュール用/スピーカーアレイ用電源コード×2、アクースティマスモジュー


ル用ゴム足、スピーカーアレイ用ゴム足

発 売 日:2011年9月



## スピーカーアレイ








## アクースティマスベースモジュール







単位:mm

<sup>■</sup>この資料についてのお問い合わせは右記へ、ボーズ株式会社 〒150-0044 東京都渋谷区円山町 28-3 渋谷 YT ビル TEL03-5489-0955